HT-171

Switch Ethernet Industrial 8 puertos 10/100 Base-T IP40 a Riel DIN

- Diseño compacto que ahorra espacio en áreas estrechas y hace que la instalación sea simple y rápida.
- Reduce los costos generales del ciclo de vida con un bajo consumo de energía.
- Altamente robusto, construido para soportar entornos industriales extremos, incluyendo una amplia gama de temperaturas, a través de una caja de metal IP40 y un revestimiento protector opcional.
- Certificaciones industriales ampliadas, aprobadas para su uso en mercados industriales.

Características:
- Hasta 8 puertos Ethernet rápidos 10/100BaseT(X) (conector RJ45).
- Tamaño compacto para una fácil instalación.
- QoS compatible para procesar datos importantes en tráfico pesado
- IP40-rated carcasa de metal
- -40 a 75 °C amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Las normas IEEE 802,3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i IEEE 802.3at

Tamaño de la red
Par trenzado (TP): 0-100m

Requisitos de potencia
Voltaje de funcionamiento: CC 12V-58V
Consumo de energía: <5w

Condiciones ambientales
MTBF: 100.000 H
Temperatura de funcionamiento: -30 °C a 75 °C
Temperatura de almacenamiento: -30 a 75
Humedad Relativa (sin condensación): 10-95%
Diagnóstico características
Funciones de diagnóstico: led (potencia, estado del enlace, datos, velocidad de datos)

Aprobaciones
CE FCC CCC

Interruptor de propiedades
Capacidad de conmutación: 1G
Tipo de procesamiento: almacenar y enviar
Tamaño de la tabla MAC: 2K
Tamaño del búfer del paquete: 768K

Construcción mecánica
Dimensiones (ancho x alto x Alto): 118X91X31mm
Peso: 0,36 kg
Montaje: carril DIN
Clase de protección: IP40

EMC interferencias
Sobretensión EN 61000-4-5 (línea de alimentación y datos): 4 kV (línea/Tierra), 2 kV (línea/línea)
Descarga electrostática (ESD) EN 61000-4-2: Descarga de contacto de 8 kV, descarga de aire de 15 kV

EMC emitida por la inmunidad.
FCC CFR47 parte 15: FCC 47CFR parte 15, Clase A

Interruptor DIP
1. LEP --> reserva
2. LGY --> estándar o no estándar PoE
3. VLAN --> aislamiento de puertos
4. BSR --> Configuración de Control de tormenta